

小型卓上試験機専用ソフト FGT-TV_Ver2 セットアップ手順書

1. 準備

以下のファイルを、パソコン上にコピーして下さい。


- ・FGT-TV_Ver2_v***.msi ファイル（***はバージョン）

2. FGT-TV_Ver2_v***.msi ファイル インストール

FGT-TV_Ver2_v***.msi をダブルクリックし、以下の手順でインストールを行ってください。セットアップ完了後、ローカルディスク C:¥内にフォルダ「FGT-TV_Ver2」が作成されます。その中に「FGT-TV_Ver2.xla」ファイル、「FILE」フォルダ、「SETUP_CSV」フォルダ、CP210x_Windows_Drivers フォルダがあることを確認してください。




「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。




利用規約をお読み頂き、「同意する」にチェックを入れてください。「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。



「名前」、「所属」を入力してください。「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。



「次へ」をクリックすると、インストールを開始します。




「閉じる」をクリックし、インストールが完了します。

●標準ユーザ権限でインストールを行う場合について

管理者権限でログオンしていないユーザーアカウントで本ソフトをインストールする場合、インストール時に下記の画面が表示されます。

管理者アカウントのパスワードを設定している場合はパスワードを入力して「はい」をクリックし、インストールを続行してください。

※ パスワードを設定していない場合は、パスワード入力欄を空白のまま「はい」をクリックしてください。



●ファイル構成

FGT-TV_Ver2 のインストールが完了すると、Cドライブ内 FGT-TV_Ver2 フォルダ内に下記のフォルダ、ファイルが作成されます。


- + CP210x_Windows_Drivers : ドライバフォルダ※
- + FGT-TV_Ver2_v*.**.xla : Excel アドインソフト
- + SETUP_CSV : 設定ファイル※
- + FILE : 試験結果保存用フォルダ※

※本ソフトを正しく動作させることができなくなる可能性があるため、CP210x_Window_Drivers フォルダ、SETUP_CSV フォルダ及び FILE フォルダの内容変更や移動は絶対に行わないで下さい。

3. CP210x_Windows_Drivers ファイルの実行

ドライバを以下の手順でインストールしてください。


CP210x_Windows_Drivers フォルダ内の CP210xVCPInstaller_x***.exe ファイルをダブルクリックすると、インストール画面が表示されます。



●32bit 版 OS の場合



●64bit 版 OS 場合




ダブルクリック

①



次へをクリックし、次の画面へ進みます。

②



利用規約をお読み頂き、
「同意します」にチェックを入れてください。
「次へ (N)」をクリックし、次の画面へ進みます。

③



完了をクリックし、インストールが完了します。


4. COM ポートの設定

割り当てられた COM ポート番号は、デバイスマネージャより確認できます。


FGT-TV_Ver2 起動時の COM ポート番号選択では、デバイスマネージャに表示されている COM ポート番号を選択してください。

デバイスマネージャの開き方


●Windows10



- 「ポート (COM と LPT)」を選択し、Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge 欄の COM ポート番号を確認します。
この COM ポート番号が、小型卓上試験機 FGS-□TV を接続するポートになります。
前項の画面では COM3 となっています。
- COM ポート番号が COM 1 ~COM15 で無い場合、COM ポート番号を変更する必要があります。
COM ポート番号を変更するために、デバイスマネージャ画面の Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge 欄を右クリックし、プロパティ画面を開き「ポートの設定」タグを選択します。



詳細設定ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。



左下の COM ポート選択欄より、COM1~COM15の中から(使用中)の表示が無いものを選択し、「OK」をクリックします。これで COM ポートの設定は終了です。

小型卓上試験機を接続し、小型卓上試験機専用ソフト「FGT-TV_Ver2」を使用する場合は、FGT-TV_Ver2 の初期入力画面において、ここで設定した COM ポート名を選択してください。

以上で、パソコンのセットアップは完了です。小型卓上試験機「FGS-□TV」の使用法については、別紙「小型卓上試験機 FGS-□TV 取扱説明書」を、小型卓上試験機専用ソフト「FGT-TV_Ver2」の使用法については、別紙「小型卓上試験機専用ソフト「FGT-TV_Ver2」取扱説明書」をご参照下さい。

ニデックドライブテクノロジー株式会社

各種 WEB ページご案内



お電話・問合せフォームでのお問い合わせはこちら

<https://www.nidec.com/jp/nidec-drivetechnology/inquiry/>



国内外営業拠点情報

<https://www.nidec.com/jp/nidec-drivetechnology/corporate/network/sales/>

Copyright NIDEC DRIVE TECHNOLOGY Corporation. All Rights Reserved.

ニデックドライブテクノロジー株式会社

日本電産シンボ株式会社は 2023 年 4 月 1 日に「ニデックドライブテクノロジー株式会社」に社名変更しました